

Digital Clamp Meter

Protek 305/640D



Protek 305

특징 (Features)

- 3 3/4 Digits LCD
- 4000 Count
- 주파수 측정기능
- True RMS 측정기능
- REL 기능
- Bar-Graph 기능
- Data Hold 기능
- Buzzer 기능
- Low Battery 표시기능
- AC/DC전류 측정기능



Protek 640D

특징 (Features)

- 3 3/4 Digits LCD
- Auto Range 기능
- Bar-Graph 기능
- Data Hold 기능
- Buzzer 기능
- 다이오드 측정기능
- Low Battery 표시기능

규격 (Specifications)

구분		305	640D
직류전압	측정범위	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V 최대1000V	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V 최대600V
	정밀도	±(0,5Rdg+3Dgt)	±(0,5Rdg+3Dgt)
교류전압	측정범위	4V / 40V / 400V / 600V 최대750V	4V / 40V / 400V / 600V 최대600V
	정밀도	±(1,5Rdg+5Dgt)	±(1,5Rdg+5Dgt)
직류전류	측정범위	400A / 1000A	-
	정밀도	±(2,0Rdg+8Dgt) / ±(2,0Rdg+5Dgt)	-
교류전류	측정범위	400A / 1000A	40A / 400A / 600A
	정밀도	±(2,0Rdg+8Dgt) / ±(2,0Rdg+5Dgt)	±(1,5Rdg+5Dgt)
저항	측정범위	400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 10MΩ	400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ
	정밀도	±(1,5Rdg+5Dgt)	±(1,5Rdg+5Dgt)
주파수	측정범위	100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz / 1MHz	-
	정밀도	±(0,2Rdg+3Dgt)	-

액세서리 (Accessories)

- Test Cord 1EA
- 사용 설명서 1EA

Digital
Clamp
Meter